

TRUCOS SS 3900



Para abrir de bandas:

es muy facil abrirla de bandas solo tienes que quitar la tapa donde esta el altavoz y con los botones hacia ti veras en la parte mas cercana a los botones mas o menos en el centro un conector con un jamper (es un plastiquito negro que hace conexion con dos contactos) bien solo tienes que sacarlo y conectarlo al otro lado es decir hay tres "palitos metalicos" el jamper esta conectado al de tu izquierda y el centro pues sacas el jamper y lo conectas al centro y a tu derecha y YA ESTA. Ahora cambiaras de banda con las letras ABC y con el interruptor HI-LO.

Para sacarle mas Watios:

abre la emisora por la tapa del altavoz y colócala con el display en la posición cerca de tu cuerpo , seguramente tendrás la versión con 2 pasos finales 2SC2312 o los 2SC1969 , si fuera solo de un paso final , las potencias finales serian la mitad , bueno , lo primero con una antena ajustada y un watimetro conectado ajusta la resistencia variable VR13 hasta que en el watimetro en AM te marque la máxima potencia , repite la operación con la VR12 pero ahora en USB , una vez ajustadas estas dos ajusta L33 también a la máxima potencia , si lo has hecho correctamente y no tienes los pasos finales cascados te quedara una potencia de 30 w en AM y 40 w en SSB en la versión de 2 finales....

+10Khz superstar 3900:

- 1) Consigue un microinterruptor y lo colocar en algún lugar del aparato (puedes anular el conmutador del canal 9 , p.e., si no quieres ponerle parches al chasis).
- 2) Localiza en la placa los integrados 6 y 7 y al lado de ellos podrás ver dos puentes llamados J68 y J69.
- 3) Suelta la punta de un cable a unos de los contactos del microinterruptor y la otra punta del cable al puente J68.
- 4) Suelta la punta de otro cable al otro contacto del interruptor y la otra punta del cable al puente J69. 5) Se acabó . Cerrando el circuito del microinterruptor obtendrás un 'gran salto' de 10 KHz arriba.